

L'IRRIGATION DES GRANDS ESPACES



5x
plus de portée

LR-IP

Compatibilité

électrovanne 9V



Stations

1/2/4/6

Alimentation

9V



Connexion



Distance solénoïde

30 m

Portée

800 m

Contrôle





Le LR-IP est un programmeur d'irrigation radio longue portée, LoRa et Bluetooth®. Étanche, il fonctionne avec une pile 9V et permet de créer simplement des installations longues portées de 1 à 150 stations. Son utilisation est parfaite pour les systèmes d'irrigation éloignés, recouvrant de larges zones.



Simple et complet

Commande manuelle, durée, départs et cycle d'arrosage, rain delay...



5 fois plus de portée

Allez toujours plus loin grâce à la technologie LoRa



MySOLEM.com

Contrôlez votre programmeur instantanément depuis internet



Gestion hors ligne ou non-connecté

Configurez et programmez votre LR-IP sans accès internet



Diminuez votre consommation d'eau

Gérez parfaitement votre programmation et soyez alerté en cas d'intempérie



Localisez votre programmeur

Position du programmeur enregistrable sur MySOLEM

TESTER LA SIMPLICITÉ



APPLICATION MySOLEM GRATUITE



INSTALLATION

Connexion sonde de pluie
Connexion vanne maîtresse
Connexion solénoïde 9V à impulsion
Distance max. LR-IP et solénoïde : 30 m
Température d'utilisation : de 0°C à 50°C

FONCTIONNEMENT

100% étanche (classé IP68)
Pile alcaline 9V 6AM6 ou 6LR61
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy
Communication en radio LoRa

Sauv. permanente de la programmation
Sauv. de l'horloge interne en cas de coupure d'alimentation < 30 s

DIMENSIONS

Largeur : 14 cm
Hauteur : 5,5 cm
Profondeur : 9 cm

LR-MB REQUIS OBLIGATOIREMENT

Le LR-MB est une station Wi-Fi/LoRa qui se connecte à une box internet et peut gérer jusqu'à 25 produits d'irrigation longue portée.



+ 33 (0)4 67 59 24 25
solem.fr | commercial@solem.fr
ZAE La Plaine - 5, rue Georges Besse - 34830 CLAPIERS